

# **PACK Serenities**

Téléphone multifonction avec bracelet alarme avec détection de chute

#### APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10dB (4 niveaux)
- → Réglage du volume d'émission (-4, 0, +4dB)
- 5 mémoires d'urgence
- → 10 mémoires indirectes
- → Mains libres / Ecoute amplifiée (Haut-parleur)
- → Dans le cadre des personnes à mobilité réduite, possibilité pour l'appelant de décrocher le téléphone à distance à l'aide d'un code pin à 4 chiffres
- Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
- Répertoire de 30 numéros
- → Touche d'accès rapide au répertoire et au menu
- → Touche R pour double appel
- → Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- → Rappel des 10 derniers numéros composés
- Indicateur de messages en attente (LED)
- → Fonction Flash / Fonction Pause / Fonction Secret
- → Fonction raccroche automatique
- Clavier
  - o Larges touches (25 x 20mm)
  - o Grands caractères : 13mm
  - Contraste élevé : écriture blanche sur fond noir

#### **ECRAN LCD**

- → Rétro-éclairé blanc (80 x 40mm)
- Afficheur : Alphanumérique / inclinable / 4 lignes / Taille des caractères : 11mm
- Réglage du contraste (8 niveaux)
- → Sélection entre 5 langues : Anglais, Français, Allemand, Italien et Espagnol
- Menu navigation
- Horodatage
- Icône du service répondeur et de nouveau message reçu

#### **SONNERIE**

- 10 sonneries
- → Réglage du volume de sonnerie arrêt et 5 niveaux
- Indicateur visuel de sonnerie
- Niveau de Sonnerie : 80dB

# **GUIDE VOCAL**

- → Guide vocal : répertoire, numéros et appels entrants
- Présentation vocale du nom et du numéro
- → Langage vocal : Français, Anglais, Allemand, Italien et Espagnol

### **TECHNIQUE**

- Poste analogique
- → Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- → 4 batteries rechargeables type AAA (non incluses)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Dimensions access 20 stroce, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur Service accessible par abonnement.







VBC4 : bracelet alarme avec détection de chute

#### **REPONDEUR**

Non applicable

#### **IDENTIFICATION D APPELS\***

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
  - o 20 numéros entrants
  - 10 numéros sortants
- → Touches d'accès directes aux services opérateurs
  - Message vocale
  - Auto rappel
  - Conversation à 3
  - Double appel
  - Présentation du nom et du numéro
- Temps de communication

## **FONCTION D'APPEL D'URGENCE**

- → Bracelet et bouton ergonomique résistant à l'eau (IP67)
- → Déclenchement de l'alarme manuel et automatique (lors d'une chute lourde)
- → Confirmation déclenchement par vibreur et LED
- → Le bracelet vibre avant tout envoi d'alarme
- 5 numéros d'urgence à programmer
- Annonce vocale personnalisée
- Possibilité d'enregistrer 4 télécommandes

#### **CONTENU DE LA BOÎTE**

- 1 x SERENITIES
- → 1 x Télécommande à détection de chute (VBC4)
- 1 x Bracelet

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- → Télécommandes à détection de chute additionnelles (VBC4)
- → Bracelet supplémentaire
- Outil remplacement de batterie
- → Bracelets SOS additionnels
- CLHook 1 / 5 / 6

