



APPELER/RÉPONDRE (BASE)

- ➔ Compatible appareil auditif
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à **50dB**
- ➔ 4 mémoires directes avec présentation vocale sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos
- ➔ Mains libres
- ➔ Rappel des 10 derniers numéros
- ➔ Répertoire (50 fiches : noms et numéros) dont 4 avec présentation vocale



- ➔ Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant uniquement des numéros enregistrés dans le répertoire VIP (jusqu'à 50 numéros) lorsque la fonction « Blocage d'appels » est activée

- ➔ Fonction Pause / Secret
- ➔ Clavier :
 - Larges touches (25x14mm)
 - Grands caractères (10mm)

BOUTONS SOS (COMBINÉ + BASE)

- ➔ Fonction appel d'urgence (bouton SOS) :
 - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
 - Message d'urgence personnalisable ou annonce existant en 4 langues (Anglais, Français, Allemand et Néerlandais)

ÉCRAN LCD (COMBINÉ + BASE)

- ➔ Large écran (80*43mm-3 lignes pour la base/ 40*32mm-2 lignes pour le combiné)
- ➔ Écran rétro-éclairé blanc
- ➔ Sélection entre 7 langues : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais et Portugais
- ➔ Menu navigation
- ➔ Horodatage
- ➔ Fonction Alarme
- ➔ Indication du temps de communication

RÉPONDEUR

- ➔ 15 minutes d'enregistrement de message
- ➔ Touche Arrêt / Marche du répondeur
- ➔ 1 annonce d'accueil
- ➔ 1 mode pour le répondeur (répondeur enregistreur)
- ➔ Interrogation des messages à distance
- ➔ Code PIN pour interrogation à distance
- ➔ Ecoute des messages à partir du combiné
- ➔ Effacement sélectif ou global des messages
- ➔ Horodatage des messages
- ➔ Annonce vocale par défaut (Français, Anglais, Allemand et Néerlandais)
- ➔ Enregistrement de memo
- ➔ Fonction « lecture lente »
- ➔ Choix du nombre de sonnerie pour le déclenchement du répondeur

MULTI-COMBINES

- ➔ Localisation du combiné
- ➔ Conférence entre la base et le combiné
- ➔ Multi combinés (4 max)
- ➔ Transfert d'appel entre combinés et base
- ➔ Interphone entre combinés et base

AMPLIDECT 595 (COMBINÉ)

- ➔ Compatible avec tout appareil auditif (HAC)
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à **50dB**
- ➔ Réglage du volume du haut-parleur
- ➔ 9 mémoires directes sur le combiné : possibilité d'enregistrer des numéros sur les 9 touches du pavé numérique (de 1 à 9)
- ➔ Rappel des 10 derniers numéros composés
- ➔ Téléphone DECT
- ➔ Mémoire permanente
- ➔ Fonctionne avec adaptateur secteur DC (fourni)
- ➔ 3 piles type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
- ➔ Autonomie en veille : 2 jours
- ➔ Autonomie en conversation : 10 heures
- ➔ Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

AIDE VOCALE

- ➔ Présentation vocale pour les 4 mémoires directes dont le nom est enregistré vocalement
- ➔ Touches parlantes : aide vocale à la numérotation
- ➔ Langage vocal : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais

SONNERIE

- ➔ 10 sonneries sur la base et sur le combiné
- ➔ Réglage du volume de sonneries : MUET + 5 niveaux
- ➔ Indicateur lumineux de sonnerie sur la base et le combiné
- ➔ Sonneries puissantes : jusqu'à **80dB** sur combiné et base

TECHNIQUE

- ➔ Mémoire permanente
- ➔ Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- ➔ Numérotation fréquence vocale
- ➔ Montage mural
- ➔ Non compatible GAP

IDENTIFICATION D'APPEL * (BASE)

- ➔ Présentation du nom en mode raccroché (type1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
- ➔ Présentation du nom et du numéro
- ➔ Indicateur d'appel en attente
- ➔ Indicateur nouvel appel



COMBINÉ ADDITIONNEL

- ➔ AMPLIDECT595 U.L.E AD

AMPLIDECT595 U.L.E AD